

Modulador Digital MD185HD



- Transforma una fuente HDMI en una señal RF - DVBT, lista para distribuir a través de una red coaxial.
- Resolución hasta 1080P
- El bucle (Loop) HDMI mantiene la salida HDMI de la fuente disponible
- Bypass de RF
- Menú ergonómico rápido y avanzado con 3 botones y 2x16 caracteres LCD.
- Programación rápida en display o utilizando PC y TMHDIFace.

Entrada Vídeo	Entrada	HDMI
	Modo Resolución	480p -576p -720p - 1080i - 1080P
	Compresión	H.264 – bitrate 5-15 Mb/s
Entrada Audio	Entrada	HDMI
	Frecuencia de muestreo	HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)
	Compresión	AAC-LC / MPEG1-L2– bitrate 128-320 Kb/s
Procesamiento DVB	Inserción de tablas	PAT, PMT, SDT, NIT
	Configuración	Channel/network name, SID, LCN, TSID, ONID, NID, versions, audio, video PIDs...
Salida DVB-T	Salida Frecuencia/nivel	170-230 MHz + 470-862 MHz / > 90 dBμV
	Constelación - FEC	QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Intervalo	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	Modo - MER	2K/8K - 33 dB
Alimentación	DC 2.1 mm connector	+5V
	Consumo	10 Watts
Dimensiones	LxWxH	150x130x35mm
	Peso	0.9 kg
EAN code	MD-185 HD	8435495200321